

GRIPEN 400

INSTALLATION GUIDE



はじめに

※この度は、GRIPENシリーズATXケースをお買い求め頂き誠にありがとうございます。本オーナーズマニュアルでは、本製品の組み立て・取り外し等の説明を致しますので、ご使用前に必ずお読み下さいませようお願い致します。

※本製品の品質には万全を期しておりますが、万一本製品の内容物もしくは付属品の欠品、許容範囲を超える外観の傷などがございましたら速やかにご連絡頂くようお願い致します。

ご注意

- ①本製品の組み立て作業を行う際や、増設・メンテナンス作業を行う際には、必ず電源をOFFにして電源ケーブルをコンセントから抜いて下さい。感電や故障の原因となります。
- ②本製品はシャーシのエッジ部分及び凸部仕上げには万全を期しておりますが、ケース内部の組み立て作業等を行う際はこれらの箇所を怪我をされないようご注意下さい。
- ③本製品及び、付属品はお子様の手が届かないところでの保管をお願い申し上げます。
- ④電源OFF直後のケース内部は高温になっている部位がございますので火傷には十分ご注意下さい。
- ⑤本製品は医療設備や機器、原子力設備や機器、航空宇宙設備や機器、輸送設備や機器、その他人命に関わる設備や機器、高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用は意図・想定しておりませんのでご注意下さい。
- ⑥本製品は日本国内での使用を前提としております。海外でのご使用に関してはサポートおよび保証対象外となりますのでご注意下さい。
- ⑦本製品は改良の為、仕様その他を予告なく変更する場合がございます。

お問合せ先

製品の最新情報、サポート情報については弊社webサイト上で随時更新しております。

<http://www.scythe.co.jp>

サポート電話番号 047-420-0315 月～金 10～19時(土日祝除く)

[e-mail support@scythe.co.jp](mailto:support@scythe.co.jp)

目次

1.主な特徴と仕様	2
2インストール作業	
2-1マザーボードの取り付け	3
2-2光学ドライブ/3.5インチドライブの取り付け	3
2-3拡張カードの取り付け	3-4
2-4ケースファンについて	4
2-5各コネクタの配線	5
2-6電源ユニットの取り付け	5
2-7ファン用防塵フィルターの取扱い	6

1.主な特徴と仕様



仕様

本体サイズ (幅x高さx奥行)	: 200x440x488mm
対応マザーボード	: ATX、Micro ATX (BTXは非対応)
5.25インチベイ	: 4
3.5インチベイ	: 1【シャドウベイ:5】
各種I/O	: USB2.0x2, e-SATAx1, Audio In/Out各1 (AC' 97/HD Audio両対応)
搭載ファン	: フロント→静音120mm (ブルーLED搭載)【本体装着済】 リア→静音120mm【本体装着済】 サイド→80mmもしくは120mmファンを最大2個搭載可能
対応電源	: スタンダードPS2、PS3タイプ
フレーム	: 高剛性日本製SECC鋼板採用

特徴



メンテナンス可能 (水洗い可能) なフロント120mmファン用防塵フィルターを標準搭載



防塵フィルター付きドライブベイベゼルの採用



サイドパネルに手ネジを採用し、ドライバー不要で開閉可能

2.インストール作業

2.1 マザーボードの取り付け



2.1.1. サイドパネルの取り外し

※サイドパネルを固定している手ネジを外します。
※両サイドパネルをケース本体から取り外して下さい。



2.1.2. マザーボードの取り付け

※お持ちのマザーボードの取り付け穴の位置を確認し本ケース付属の銅製のスペーサー(ネジ受け)を先に本ケースのマザーボード設置部分に取り付けて下さい。

2.2 光学ドライブ/3.5インチドライブの取り付け



2.2.1. フロントパネルの取り外し

※ 本ケースのフロントパネル下部両端に指を入れるスペースがありますので、そこに指を入れフロントパネルを手前にゆっくり引いて取り外して下さい。

2.インストール作業



2.2.2. フロントパネルには2本のスタビライザー(強化バー)が固定されていますので必要に応じて取り外して下さい。

2.2.3. 光学ドライブなどの5インチベイデバイスの本ケースの5インチベイにネジ留めして下さい。

2.2.4. FDD/カードリーダーなどの3.5インチデバイスを3.5インチ最上段のオープンベイに取り付けて下さい。3.5インチHDDを3.5インチシャドウベイにネジ留めして下さい。

2.3 拡張カードの取り付け



※背面スロットカバーを取り外して下さい。
※背面スロット固定部品は各スロットに対し2本の爪があります(樹脂製、左図参照)。奥側の爪を手前の爪側に引きながらスロット部の開閉を行って下さい。

2.4 ケースファンについて

付属のケースファンは電源搭載後に電源付属のペリフェラル4ピンコネクタにて接続して下さい。

2.インストール作業

2.5 各コネクタの配線

マザーボード		ケーブル	
USBピンレイアウト		USBコネクタ	
AC'97ピンレイアウト	HD AUDIOピンレイアウト	AC'97コネクタ	HD AUDIOコネクタ
SATAコネクタレイアウト		e-SATAコネクタ	

ケーブル			
パワースイッチコネクタ	リセットスイッチコネクタ	HDD LEDコネクタ	パワーLED(ペリフェラル4ピンコネクタ)

ビープスピーカーコネクタ

2.5.1. フロントパネルに搭載されているパワースイッチ、リセットスイッチ、HDDアクセスLEDをマザーボード指定の場所に接続して下さい(マザーボードのマニュアルをご参照下さい) PowerLEDは電源搭載後に、左表のペリフェラル4ピンコネクタに電源付属の同電源コネクタを接続して下さい。

2.5.2. USB2.0、オーディオin/out、e-SATAコネクタをそれぞれマザーボード指定の場所に接続して下さい(マザーボードのマニュアルをご参照下さい)。e-SATAコネクタは任意のS-ATAコネクタに接続します

2.6 電源ユニットの取り付け

※使用されるコンポーネント(大型CPUクーラー等)によってはマザーボードより先に電源ユニットを取り付ける必要がありますのでご注意ください。

2.6.1. 電源ユニットを本ケースに取り付けて下さい。

2.6.2. 本ケース背面部より、インチネジ4本で電源を固定して下さい。

2.6.3. 必要に応じて各電源ケーブルをマザーボード、グラフィックカード、各ドライブに接続して下さい。

2.インストール作業


2.7 ファン用防塵フィルターの取扱い



2.7.1. 下から2段目のメッシュカバー右側を押して下さい。(フィルターを外すためのプッシュボタンになっています)



2.7.2. 手前に出てきたメッシュカバーを引くと、3段分のメッシュカバーがファンフィルターごと外れます。そのまま取り外して下さい。



2.7.3. メッシュカバー後部にフィルターがセットされていますので左図を参考に指でフィルターを押し上げて取り外して下さい。(水洗い可能)



2.7.4. 洗浄後、十分に乾燥させてから、フィルターを再セットし、ケースに戻します。



2.7.5. 取り外す時とは逆の要領で、下から2段目のメッシュカバーの右側を押して固定します。



販売元 / Distribution

株式会社サイズ

Scythe Co.,Ltd.

<http://www.scythe.co.jp>

e-mail:support@scythe.co.jp

WORLD WIDE

<http://www.scythe.com>